

かきつばたホール 照明設備

令和8年1月現在

主幹盤 3相4線600KVA 総主幹MCCB2000AF/2000AT	第2シーリングライト/2CL 1. 5KW平凸スポットライト:CS-815×16台 調光8回路:C型20Aコンセント×16個・C型30Aコンセント×8個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直4回路:C型20Aコンセント×8個 DMX-OUT×4回路 バルコニー/VC(8ブロック:2ブロックはコンモ) 調光12回路:C型20Aコンセント×32個・C型30Aコンセント×16個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直6回路:C型20Aコンセント×16個 DMX-OUT×6回路
調光卓 F153III (松村電機製作所) プリセットフェーダ:100本×3段/JONITにより300本×1段も可能 シーン記憶:1000シーン 8パート サブフェーダ:20本(50ページ) トータル1000シーン チェイス:50パターン(1000ステップ) 調光データ JASCII/USBメモリ(FAT16/FAT32) パッチアウト:可 DMX使用可能ch:318~1052(1~317は使用できません)	
ボーダーライト/B 1~4 L=22.5m 積載荷重:500kg 共吊金具付 ハロゲン100W×108灯 4色 着脱式 調光8回路:C型20Aコンセント×32個・C型30Aコンセント×8個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直2回路:C型20Aコンセント×4個(作業灯回路) DMX-OUT×2回路	オケピット用フロアーコンセント/OC 調光8回路:C型30Aコンセント2個口×4個(前Cとコンモ) 直4回路:C型20Aコンセント2個口×2個 フットライト用コンセント/FC 調光4回路:C型20Aコンセント8個口×1個
プロセニアムサスペンションライト/PS 1 L=15.34m 積載荷重:500kg 調光8回路:C型20Aコンセント×32個・C型30Aコンセント×8個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直2回路:C型20Aコンセント×4個 DMX-OUT×2回路	溜りウォールコンセント/溜C(上・下) 調光4回路:C型30Aコンセント4個口×1個 舞台前フロアーコンセント/前C 調光8回路:C型30Aコンセント2個口×4個(OCとコンモ)
サスペンションライト/S 1~5 L=22.5m 積載荷重:500kg 調光22回路:C型20Aコンセント×88個・C型30Aコンセント×22個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直2回路:C型20Aコンセント×4個・C型30Aコンセント×2個(C型20AとC型30Aはコンモ) DMX-OUT×2回路	舞台袖フロアーコンセント/FC(上・下) 調光18回路:C型30Aコンセント3個口×6個(GCとコンモ) 舞台後フロアーコンセント/後C 調光6回路:C型30Aコンセント3個口×2個
アッパー ホリゾントライト/UH 1 L=22.5m 積載荷重:900kg 共吊金具付 ハロゲン750W×144灯 8色 調光24回路(60A回路):C型20Aコンセント×144個・C型30Aコンセント×24個(C型20AとC型30Aは切替式) 直2回路:C型30Aコンセント×2個 DMX-OUT×2回路	ロアーホリゾント用フロアーコンセント/LH(上・中・下) 調光18回路:C型60Aコンセント3個口×6個 ギャラリーコンセント/GC(上・下) 調光18回路:C型30Aコンセント3個×6面(FCとコンモ) 直6回路:C型60Aコンセント×6個 DMX-OUT×6回路
フットライト/F 1式(埋込型) ハロゲン85W×96灯 4色	舞台袖マルチコンセント盤/MC(上) 調光31回路:C型30Aコンセント×25個・C型60Aコンセント6個(FC・FC上・後C×1・LHC×2とコンモ) 直8回路:C型30Aコンセント×4個・C型60Aコンセント×4個 DMX-OUT×2回路/DMX-IN×2回路
花道フットライト/花F(上・下 置型) ハロゲン85W×48灯 2色	舞台袖マルチコンセント盤/MC(下) 調光37回路:C型30Aコンセント×25個・C型60Aコンセント×12個(前C・FC下・後C×1・LHC×4とコンモ) 直8回路:C型30Aコンセント×4個・C型60Aコンセント×4個 DMX-OUT×2回路/DMX-IN×2回路
ロアーホリゾントライト/LH 1式 ハロゲン500W×162灯 6色(2段式)	客席外部信号コネクタ盤/客信 直2回路:C型30Aコンセント×2個 DMX-IN×4回路
トーメンタルライト/TL(上・下) 1KWエリプソイダルスポットライト(ズームタイプ):EM-117Z×8台 調光4回路:C型20Aコンセント×8個・C型30Aコンセント×4個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直1回路:C型20Aコンセント×4個 DMX-OUT×1回路	調整室コンセント盤/調C 調光4回路:C型30Aコンセント×4個 直2回路:C型60Aコンセント×2個 DMX-OUT×2回路
フロントライト/FR(上・下) 1KW平凸スポットライト:CS-810×16台 1KWエリプソイダルスポットライト(ズームタイプ):EM-117Z×12台 調光14回路:C型20Aコンセント×28個・C型30Aコンセント×14個(C型20AとC型30Aは切替式) 直4回路:C型20Aコンセント×6個・C型60Aコンセント×1個 DMX-OUT×4回路	センターフォロースポット(2室) 2KWクセノンピン:SUPERSOL-2008SR×4台
第1シーリングライト/1CL 1. 5KW平凸スポットライト:CS-815×24台 1KWエリプソイダルスポットライト(ズームタイプ):EM-117Z×24台 調光24回路:C型20Aコンセント×48個・C型30Aコンセント×24個(C型20AとC型30Aはコンモ) 直4回路:C型20Aコンセント×8個 DMX-OUT×4回路	仮設電源盤×3面 3相4線90KVA×2 総主幹MCCB 400AF/300AT×2 出力端子台×2 カムロック出力コネクタ(300A)×2 1相3線60KVA 総主幹MCCB 400AF/300AT×1 出力端子台×1 カムロック出力コネクタ(300A)×1 3相3線35KVA 総主幹MCCB 100AF/100AT×1 出力端子台×2 カムロック出力コネクタ(300A)×2